4 サービス連絡先の登録方法

● サービス連絡先の登録

1. 基本画面で「キャンセル」ボタンを4秒以上押し続けてください。
   現地設定メニューが表示されます。

2. 現地設定メニューの サービス連絡先登録 を選択し、「メニュー／確定」ボタンを押してください。
   サービス連絡先登録メニュー画面が表示されます。

3. コンタクトセンターのみ表示・連絡先名称入力／変更・安心保証リース(スカイエア) を選択し、「メニュー／確定」ボタンを押し、8.に進みます。
   コンタクトセンターのみ表示 を選択した場合は、9.に進みます。

4. 連絡先名称入力／変更 を選択した場合は、連絡先名称(26文字以内)を入力してください。
   入力する文字を「▲▼◀▶(上下左右)」ボタンで選択し、「メニュー／確定」ボタンを押してください。

   ※注意
   ①「゛(濁点)」および「゜(半濁点)」は1文字に、漢字と「(株)」および「(有)」については2文字にカウントされます。
   ② 一文字削除 はカーソルのすぐ前の1文字を削除します。
   ③ 次ページへ または 前ページへ で画面が切り換わります。

5. 連絡先名称をすべて入力して 入力完了 を選択し、「メニュー／確定」ボタンを押してください。

6. 電話番号を入力してください。
   「▲▼(上下)」ボタンで数字が変わります。
   左づめで入力し、余った桁は「−」のままにします。

7. 電話番号入力後、「メニュー／確定」ボタンを押してください。

8. コンタクトセンターの連絡先表示について する または しない を選択して「メニュー／確定」ボタンを押してください。
   設定確定画面が表示されます。

9. はい を選択して「メニュー／確定」ボタンを押してください。
   設定した内容を確定して、現地設定メニュー画面に戻ります。

10. 「キャンセル」ボタンを1回押してください。
    基本画面に戻ります。

● リモコン名称の登録
※エアコンの使用場所や系統名をコントロールパネルの基本画面の左上に表示させます。
(例) A会議室

1. 基本画面で「キャンセル」ボタンを4秒以上押し続けてください。
   現地設定メニューが表示されます。

2. 現地設定メニューの サービス連絡先登録 を選択し、「メニュー／確定」ボタンを押してください。
   サービス連絡先登録メニュー画面が表示されます。

3. リモコン名称入力／変更 を選択し、「メニュー／確定」ボタンを押してください。

4. リモコン名称(7文字以内)を入力してください。
   入力する文字を「▲▼◀▶(上下左右)」ボタンで選択し、「メニュー／確定」ボタンを押してください。

   ※注意
   ①「゛(濁点)」および「゜(半濁点)」は1文字に、漢字と「(株)」および「(有)」については2文字にカウントされます。
   ② 一文字削除 はカーソルのすぐ前の1文字を削除します。
   ③ 次ページへ または 前ページへ で画面が切り換わります。

5. リモコン名称をすべて入力して 入力完了 を選択し、「メニュー／確定」ボタンを押してください。
   設定確定画面が表示されます。

6. はい を選択して「メニュー／確定」ボタンを押してください。
   設定した内容を確定して、現地設定メニュー画面に戻ります。

7. 「キャンセル」ボタンを1回押してください。
   基本画面に戻ります。

登録内容の確認

1. 基本画面で「メニュー／確定」ボタンを押してください。
   メインメニューが表示されます。
   メインメニューの サービス連絡先／機種名 を選択し、「メニュー／確定」ボタンを押して確認してください。

2. 「キャンセル」ボタンを2回押してください。
   基本画面に戻ります。

※リモコン名称を入力すると表示されます。

※連絡先名称を入力しない場合は「連絡先」と表示されます。

登録された内容が表示されます

5 時計設定

1. 基本画面で「メニュー／確定」ボタンを押してください。
   メインメニューが表示されます。
   メインメニューの 時計設定 を選択し、「メニュー／確定」ボタンを押してください。

2. 時計設定画面で、「年」「月」「日」「時刻」を「◀▶(左右)」ボタンで選択し、「▲▼(上下)」ボタンで設定してください。押し続けると連続で変わります。
   ※1月1日の場合「01」、「01」を入力します。
   ※曜日は自動設定されます。

3. 「メニュー／確定」ボタンを押してください。
   設定確定画面が表示されます。

4. はい を選択して「メニュー／確定」ボタンを押してください。
   設定した内容を確定して、基本画面に戻ります。

注意
電源の停止状態が、48時間を超えた場合は再設定が必要です。

1P312956-1A